30 60		
ESMA Dated		
	Schließanlage	
	Auslesen Auswahlen Filter Durchfuhren Einstellungen Config Device	
	Handbok	SimonsEVoss
O H		
	Si	mons Voss

Innehållsförteckning

1	Allm	änt		
	1.1	Allmär	nna säkerhetsanvisningar	
	1.2	Rättsli	g information	4
2	Syste	emkrav.		5
3	Avse	dd anvä	indning	7
4	Insta	Illation L	SM Mobile	
5	Förb	eredelse	e: Export av databas från LSM till LSM Mobile	13
6	Expc	orterade	uppgifter	21
7	Öppı	na datak	pasen	22
8	Utfö	ra arbet	en med LSM Mobile	
	8.1	Läsa a	v lås	
	8.2	Progra	mmera lås	
		8.2.1 8.2.2	Programmera lås bredvid programmeringsenheten Programmera bestämda lås	25 27
	8.3	Byta p	rogrammeringsenhet	
	8.4	Fortsä	tta vara inloggad	
9	Efter	bearbet	ning: Återimport av data	
10	Besk	rivning a	av inställningar	
11	Hjälp	o och ytt	erligare information	

1 Allmänt

1.1 Allmänna säkerhetsanvisningar

Signalord (ANSI Z535.6)	Eventuella omedelbara effekter av bristande efterlevnad
FARA	Död eller allvarlig personskada (troligt)
VARNING	Död eller allvarlig skada (möjligt, men osannolikt)
OBSERVERA	Liten skada
OBS	Skador på egendom eller fel
INFO	Låg eller ingen

Signalorder (ANSI Z535.6)

FARA: Död eller allvarlig personskada (troligt), VARNING: Död eller allvarlig skada (möjligt, men osannolikt), OBSERVERA: Liten skada, OBS: Skador på egendom eller fel, INFO: Låg eller ingen schade



VARNING

Tillgång spärrad

Felaktigt installerade och/eller programmerade komponenter kan leda till att dörrar spärras. SimonsVoss Technologies GmbH ansvarar inte för konsekvenserna av felaktig installation såsom spärrat tillträde till skadade personer eller personer i risksituationer, materiella skador eller andra typer av skador.

Blockerad åtkomst genom manipulering av produkten

Om du ändrar produkten på egen hand kan fel uppstå och åtkomst via en dörr kan blockeras.

Andra endast produkten vid behov och endast på det sätt som beskrivs i dokumentationen.



INFO

Avsedd användning

SimonsVoss-produkter är uteslutande avsedda för öppning och stängning av dörrar och liknande.

Använd inte SimonsVoss-produkter för andra syften.

Kvalifikationer krävs

Installation och idrifttagning kräver specialiserad kunskap.

Endast utbildad personal får installera och driftsätta produkten.

Ändringar eller teknisk vidareutveckling kan inte uteslutas och kan komma att genomföras utan föregående meddelande om detta.

Den tyska språkversionen är den ursprungliga bruksanvisningen. Andra språk (utarbetande på kontraktsspråket) är översättningar av originalinstruktionerna.

Läs och följ alla installations-, installations- och driftsinstruktioner. Skicka dessa instruktioner och alla underhållsinstruktioner till användaren.

1.2 Rättslig information

Observera att användningen av låssystemet (t.ex. med tillträdesloggning och DoorMonitoring-funktioner) kan kräva rättsliga, i synnerhet dataskyddsrättliga tillstånd samt vara underkastad medbestämmanderättigheter för de anställda. Köparen resp. kunden och slutanvändaren ansvarar för att produkten används på rätt sätt.

Om produkten används på ett ej överenskommet eller felaktigt sätt, såvida det inte handlar om reparations- eller modifikationsarbeten som godkänts av SimonsVoss Technologies GmbH, samt om ej fackmässiga servicearbeten genomförs på produkten, kan det leda till funktionsfel. Det är därför inte tillåtet att använda produkten på detta sätt. Om det genomförs ändringar på produkten, vilka inte godkänts av SimonsVoss Technologies GmbH, upphör alla anspråk på garanti eller ansvar och särskilda garantier att gälla.

2 Systemkrav

•	

INFO

Olika behörighetsnivåer för LSM och VNHost-server

När VNHost begär åtkomst till LSM-databasen kan LSM-användningen störas, och i vissa fall fungerar inte kommunikationen med databasen.

Använd alltid LSM som administratör.

OBS

Windows RT stöds inte av SimonsVoss

Programmet stöds inte. Fel kan inte uteslutas. SimonsVoss tar inget ansvar för detta.

Använd inte LSM Mobile på Windows RT-system.

För att programmet ska fungera stabilt måste minst följande systemkrav vara uppfyllda:

Surfplattan måste ha tillräcklig batterikapacitet eftersom även SmartCDprogrammeringsenheten försörjs med spänning via plattan. Windowsanvändaren måste ha full skriv- och läsbehörighet till datorn.

Operativsystem	Windows 10 (32/64 bitar)
Processor	2,66 GHz eller snabbare (Intel, AMD)
	Minst 1 USB-anslutning (2.0- kompatibel)
Anslutningar	Alternativ: Integrera surfplatta/ bärbar dator i nätverket Genom att dela ut en katalog på surfplattan/ datorn kan export från LSM Basic/ Business ske direkt till surfplattan/ datorn.
Ledigt utrymme	Lagringsutrymme: minst 1 GB <i>(under installationen ca 1 GB)</i> Arbetsminne: minst 2 GB
Skärm	Minst 1 024 × 768

LSM Mobile PC lämpar sig även för ett passivt låssystem och kan styra SmartCD.MP.



INFO

SmartCD2.G2-anslutning till smartphone

Det går inte att ansluta SmartCD2.G2 till en stationär/bärbar dator via Bluetooth.

 Om du använder SmartCD2.G2 med en smartphone via Bluetooth, koppla ur anslutningskabeln från SmartCD2.G2 till datorn/den bärbara datorn igen.

3 Avsedd användning

LSM Mobile är en kompakt lösning av LSM-programvaran som kan användas mobilt, till exempel på en Windows Tablet. Programmeringsprogrammet möjliggör programmering, avläsning, nödöppning och tidsinställning av lås i System 3060.

4 Installation LSM Mobile

- ✓ Systemvillkor för LSM Mobile uppfyllda (se *Systemkrav* [▶ 5]).
- 1. Kör installationsfilen.
 - → Fönstret "Användarkontostyrning" öppnas.



- 2. Klicka på knappen Ja.
 - → InstallShield Wizard öppnas.

Simons	Voss LSM Mobile 3.5 - InstallShiel	d Wizard	×
ځ	Wählen Sie die Sprache für die Insta aufgeführten Auswahl aus.	allation aus der unten	
	Schwedisch		~

3. Välj vilket språk du vill att LSM Mobile ska installeras med.
 → Installation av LSM Mobile öppnas.



4. Klicka på knappen Nästa.

5. Godkänn EULA.

🐻 InstallShield Wizard för SimonsVoss LS	Mobile 3.5		×
Licensavtal			と
Las noggrant igenom torjande neensavta.			
END-USER LICENSE AGREEMENT Technologies GmbH(r) SOFTWA	(EULA) FOR ARE	SimonsVoss	^
IMPORTANT! PLEASE READ CARE Technologies GmbH End-User legally valid agreement bet person, a legal registered as "you" in this EULA) and and applies to the SimonsVo Product with which this EUL associated media, printed m documentation (the "Softwar	EFULLY: This License Agr tween you (e company or SimonsVoss oss Technolo LA is enclose materials and ce Product")	SimonsVoss eement ("EUL ither an ind entity, refe Technologies gies GmbH So ed, includin d electronic . The Softwa	A") is a ividual rred to GmbH, ftware g all re V
 Jag accepterar villkoren i licensavtalet. 			Skriv ut
O Jag accepterar inte villkoren i licensavtalet			
InstallShield			
	< Bakåt	Nästa >	Avbryt

- 6. Klicka på knappen Nästa.
- 7. Ange Kundinformation.

🛃 InstallShield Wizard för SimonsVoss LSI	M Mobile 3.5		×
Kundinformation Fyll i dina uppgifter.			と
An <u>v</u> ändarnamn:			
Windows User			
Organisation:			
Allegion			
InstallShield			
	< Bakåt	Nästa >	Avbryt

8. Klicka på knappen Nästa.

9. Klicka på knappen Byt... för att välja målmappen.

🛃 InstallShi	eld Wizard för SimonsVoss LS	SM Mobile 3.5		×	7
Målmapp				4	
Klicka på annan m	Nästa för att installera i den här app.	mappen eller klicka	Byt för att installera	i en	
	Installera SimonsVoss LSM Mo C:\Program Files (x86)\Simons	Byt			
InstallShield -					_
		< Bakåt	Nästa >	Avbryt	
<mark>i∰</mark> InstallS Byt mål Bläddr	hield Wizard för Simons mapp a till målmappen.	Voss LSM Mob	ile 3.5		×
<u>L</u> eta i:					
🗎 LS	MMobile_3_5			~	
Con	fgen_cemu_package_lib				
Mapp:					
C:\Pro	ogram Files (x86)\SimonsV	oss\LSMMobile_3	<u>5</u>		
InstallShield					
				ОК	Avbryt

- 🛏 Explorer-fönstret öppnas.
- 10. Navigera till utdatamappen.
- 11. Klicka på knappen OK .
 - → Explorer-fönstret stänger.

12. Klicka på knappen Installera.

😽 InstallShield Wizard för SimonsVoss	LSM Mobile 3.5		×
Klar att installera programmet			1
Programmet kan nu installeras.			C
Klicka på Installera för att börja installat	ionen.		
Klicka på Bakåt om du vill granska eller installationen.	ändra någon inställnir	ng. Klicka på Avbryt fö	ör att avsluta
InstallShield			
	< Bakåt	Installera	Avbryt

└→ Installationen startar.

→ Installationen är klar och kan avslutas med knappen Slutför.



5 Förberedelse: Export av databas från LSM till LSM Mobile

- ✓ Låssystemet skapades korrekt.
- ✓ Låset skapades korrekt.
- 1. Öppna låssystemet i LSM.
- 2. In den övre programraden väljer du fliken | Programmering | och sedan LSM Mobile \rightarrow Export till LSM Mobile \rightarrow LSM Mobile PC.

Programmering Nätverk Alternativ	Fönster Hjälp											
Transponder	Ctrl+Shift+T		c.		0		-		>			
Lås	Ctrl+Shift+L		2		~		-0					
Läs av markerat lås/ställ in tid	Ctrl+Shift+K		Bu	ero			_	En				
Läs av låsning	Ctrl+Shift+U	ER)										
Läs av Mifare-lås	Ctrl+Shift+B	N										
Läs av transponder	Ctrl+Shift+R	SC					<u> </u>					
G1-kort avläst	Ctrl+Shift+E	ШШ		all			go	>				
Läs av G2-kort	Ctrl+Shift+F	H)		Irsh			Υ. Η	me				
Läs av lås via USB	Ctrl+Shift+H	٩V	ily	Ma	Led	Led	tsk	Ba				
Läs in låsning via BLE	Ctrl+Shift+I	Ι	J, L	en,	7.	Υ,	rba	on,				
Specialfunktioner	>	2	Idrir	riks	losb	losb	che	tins				
Genomför nödöppning		Β	A	ш	2	2	S	S				
Testa anslutningsenhet												
Testa SmartCD Mifare						L	×	×				
Testa Smart Stick AX			×	×		L						
LSM Mobile	>		Ex	port	till	LSM	Mol	bile		>	LSM Mobile PDA	
			Im	port	frår	LSI	M M	obile		>	LSM Mobile PC	
			Ex	port	erad	e up	pgift	ter			Förbered uppdrag	

└→ Exportvyn öppnas.

14/39

ort till LSM Mobile: Välj låssystem		×
LSM Mobile-användare:	Admin	
Markera ett eller flera låssystem i listan	HIMYM Testanlage 2	
T Alla låssystem		
Använd filter:		
Exchange-map	p: D:\LSM\Export LSM Mobile\TestDB	

- 3. I listrutan ▼ LSM Mobile-användare väljer du den användare som ska arbeta med LSM Mobile.
 - → Användaren måste sedan logga in i LSM Mobile med sitt lösenord.



INFO

Det går bara att exportera uppgifter till LSM Mobile för en användare per databas.

Om en annan användare väljs med LSM Mobile skrivs de tidigare exporterade uppgifterna över.

- Återimportera dina data innan du väljer en annan användare för LSM Mobile (se *Efterbearbetning: Återimport av data* [> 33]).
- 4. Om du inte vill exportera alla låssystem avmarkerar du kryssrutan Alla låssystem och markerar de önskade låssystemet.
- 5. Klicka på knappen
 - → Explorer-fönstret öppnas.
- 6. Välj en mapp som ska användas för utbytet.

- 7. Klicka på knappen OK.
 - → Explorer-fönstret stänger.
- 8. Användare som ska arbeta med LSM Mobile måste vara allokerade till en lämplig användargrupp i LSM (kännetecken HB – Använda LSM Mobile).
- 9. Klicka på knappen Fortsätt.
 - → Fönstret "Export: Uppgiftslista" öppnas.

Las		Uppgiftsnamn	Тур	Utförande den/t.o.m.	Utföranden	1
Testtür 1/07S5BE5		Programmering	Uppgift	22 01 04 14 03 / -	1	1
Testtür 1/07S5BF5		Ställ in tid	Uppgift	22.01.04.14.03 / -	1	
Goliath National Bar	k/00DRXMX	Programmering	Uppgift	- / 22.01.09 14:01	0	-1
Goliath National Bar	k/00DRXMX	Tillträdeslista	Uppgift	- / 22.01.09 14:01	0	
Goliath National Bar	k/00DRXMX	Ställ in tid	Uppgift	- / 22 01 09 14 01	0	
Goliath National Bar	k/00DRXMX	Nödöppning	Tillåtet	- / 22.01.09 14:01	0	
Goliath National Bar	k/00DRXMX	Aterställ	Tillåtet	- / 22 01 09 14:01	0	-1
McLarens/00ESSN		Programmering	Uppaift	- / 22 01 09 14:01	0	-8
McLarens/00ESSN		Tillträdeslista	Uppaift	-/22.01.09 14:01	0	
McLarens/00ESSN		Ställ in tid	Uppgift	- / 22 01 09 14:01	0	
McLarens/00ESSN		Nödöppning	Tillåtet	- / 22 01 09 14:01	0	
McLarens/00ESSN		Aterstall	Tillåtet	- / 22.01.09 14:01	0	
Metro News One St	udio/07PKA2K	Programmering	Uppaift	- / 22.01.09 14:01	0	
Metro News One St	udio/07PKA2K	Tillträdeslista	Uppgift	-/22.01.09 14:01	0	
Metro News One St	dio/07PKA2K	Ställ in tid	Uppgift	-/22.01.09 14:01	0	
Metro News One St	udio/07PKA2K	Nödöppning	Tillåtet	-/22.01.09 14:01	0	
Metro News One St	udio/07PKA2K	Aterstall	Tillåtet	-/22.01.09 14:01	0	
Teds Apartment/00	E04K9	Programmering	Uppaift	-/22.01.09 14:01	0	
Teds Apartment/00	E04K9	Tillträdeslista	Uppgift	-/22.01.09 14:01	0	
Teds Apartment/00	E04K9	Ställ in tid	Uppgift	-/22.01.09 14:01	0	
Teds Apartment/00	E04K9	Nödöppning	Tillåtet	- / 22.01.09 14:01	0	
Teds Apartment/00	E04K9	Aterstall	Tillåtet	- / 22.01.09 14:01	0	
Post Office Remote	Door/07PKN1C	Programmering	Uppgift	- / 22.01.09 14:01	0	
Post Office Remote	Door/07PKN1C	Tillträdeslista	Uppgift	- / 22.01.09 14:01	0	
Post Office Remote	Door/07PKN1C	Ställ in tid	Uppgift	- / 22.01.09 14:01	0	_
Post Office Remote	Door/07PKN1C	Nödöppping	Tillåtat	. / 22 N1 N9 1/-N1	n	- 1
<						>
				- Utskrift		
Användare	Admin	-				
		-				-
Evportdatum	000101100			E 11 + 2 - 12 + 1	Vad	- 11
Exportdatum	22.01.04 14:02			Fulistandigt	NOR	

10. Klicka på knappen Fortsätt.

→ Fönstret "Export till LSM Mobile: Välj lås" öppnas.

Lås	ningar med programmeringsbehov	lidszon	Mitteleuropäisch	e Zeit	-
Z Öve	erför komplett lista över behörigheter	Filter:	lingen		
Döl	i redan exporterade låsningar		luigen		
/äli låsr	ningar:				Utvalt 0 av
BN	Dörr	Område		Låssystem	
	Goliath National Bank / 00DRXMX	Work		HIMYM	
	McLarens / 00ESSNC	Leisure		HIMYM	
	Metro News One Studio / 07PKA2K	Work		HIMYM	
	Teds Apartment / 00E04K9	Leisure		HIMYM	
	Post Office Remote Door / 07PKN1C	Work		HIMYM	
	Cafè L'amour / 00E4SU3	Leisure		HIMYM	
	Costa Coffee / 00FP8AU	Leisure		HIMYM	
	Hoser Hut / 00ER37X	Leisure		HIMYM	
	Post Office Illumination / 00CP17B	Work		HIMYM	
	Post Office Lockers / 07PN1RM	Work		HIMYM	
	Metro News One Studiolights / 000023B	Work		HIMYM	
	Hoser Hut Lights / 00DC22L	Leisure		HIMYM	
	Teds Backdoor / 0848284	[Systemomrade]		HIMYM	
	Metro News One Conference Room Inside / 0	[Systemomrade]		HIMYM	
	Metro News One Conference Room Outside /	[Systemomrade]		HIMYM	
	Testtur2 / 00ENB4L	[Systemomrade]		HIMYM	
	Testtur 1 / 0/S5BF5	[Systemomrade]		HIMYM	

- 11. Välj alla lås (markera flera med ctrl+musklick och/eller skift+musklick).
- 12. Om alla lås resp. lås med programmeringsbehov ska exporteras markerar du kryssrutorna 🔽 Alla låsningar resp. 🔽 Låsningar med programmeringsbehov
- 13. Klicka på knappen Fortsätt.
 - → Fönstret "Export till LSM Mobile: Välj uppgifter" öppnas.

600	Svnk	Uppaift	Tillåtet	Förfallodatum	Antal
Goliath National Bank /00DBXMX	nei	17P	LZBOP	lör 26.03.22.10:03	10
McLarens/00AXNNH	nei	1.7P	LZROP	lör 26.03.22 10:03	10
Metro News One Studio/07PKA2K	nei	1.7P	LZROP	lör 26.03.22.10:03	10
Teds Apartment/00E04K9	nei	LZP	LZROP	lör. 26.03.22 10:03	10
Post Office Remote Door/07PKN1C		LZP	LZROP	lör. 26.03.22 10:03	10
Cafè L'amour/00E4SU3	nej	LZP	LZROP	lör, 26.03.22 10:03	10
Costa Coffee/00FP8AU	nej	LZP	LZROP	lör, 26.03.22 10:03	10
Hoser Hut/00ER37X	nej	LZP	LZROP	lör, 26.03.22 10:03	10
Post Office Illumination/00CP17B	nej	LZP	LZROP	lör, 26.03.22 10:03	10
Post Office Lockers/07PN1RM		LZP	LZROP	lör, 26.03.22 10:03	10
Metro News One Studiolights/000023B	nej	LZP	LZROP	lör, 26.03.22 10:03	10
Hoser Hut Lights/00DC22L	nej	LZP	LZROP	lör, 26.03.22 10:03	10
Teds Backdoor/0848284	nej	LZP	LZROP	lör, 26.03.22 10:03	10
Metro News One Conference Room Inside/084GLT0	nei	179	17ROP	lor 26.03.22.10:03	10
Okänd låsning			RO	lör, 26.03.22 10:03	1
Uppgifter		Tillá	tet		
	-		7		0
(P) Programmering			 (P) Programmenn 	DI	
 (P) Programmering (T) Läs transponderlista 			 (P) Programmenn (T) Läs transpon 	ig derlista	
 ✓ (P) Programmering □ (T) Läs transponderlista ✓ (L) Läs tillträdeslista 			 ✓ (P) Programmenn □ (T) Läs transpon ✓ (L) Läs tillträdeslis 	ng derlista sta	
 ✓ (P) Programmering (T) Läs transponderlista ✓ (L) Läs tillträdeslista ✓ (Z) Ställ in tid 			 ✓ (P) Programmenr (T) Läs transpon ✓ (L) Läs tillträdeslis ✓ (Z) Ställ in tid 	ig derlista sta	
 (P) Programmering (T) Läs transponderlista ✓ (L) Läs tillträdeslista ✓ (Z) Ställ in tid 			 (P) Programmenr (T) Läs transpon (L) Läs tillträdesli (L) Ställ in tid (Q) Oppna dörr (Q) Aturatill 	ig derlista sta	
 ✓ (P) Programmering (T) Läs transponderlista ✓ (L) Läs tillträdeslista ✓ (Z) Ställ in tid Inställningar 	10		 (P) Programmenr (T) Läs transpon (L) Läs tillträdesli (Z) Ställ in tid (O) Oppna dörr (R) Aterställ 	ig derlista sta	
Image: Pipe Programmening Image: Time Pipe Pipe Pipe Pipe Pipe Pipe Pipe Pip	10		 (P) Programmenr (T) Läs transpon (L) Läs tillträdesli (Z) Ställ in tid (O) Oppna dörr (R) Aterställ (A) Ändra transpon 	ig derlista sta onder	
Image: Pierre (P) Programmering Image: Pierre (T) Läs transponderlista Image: Pierre (L) Läs tillträdeslista Image: Pierre (P)	10		 (P) Programmenr (T) Läs transpon (L) Läs tilträdesli (Z) Ställ in tid (O) Oppna dörr (R) Aterställ (A) Ändra transpi (I) Ändra aktuelk 	ig derlista sta onder a data	
Image: Pierce (P) Programmening Image: Time (T) Läs transponderlista Image: Pierce (C) Läs tillträdeslista Image	10 •	- Fön	 (P) Programmenr (T) Läs transpon (L) Läs tillträdesli (Z) Ställ in tid (O) Oppna dörr (R) Återställ (A) Ändra transpi (I) Ändra aktuelk 	ig derlista sta onder a data	
Image: Pierce (P) Programmening Image: Till Läs transponderlista Image: Pierce (L) Läs tillträdeslista Image: Pi	10 •	 	 (P) Programmenr (T) Läs transpon (L) Läs tiltrådesli (Z) Ställ in tid (O) Oppna dörr (R) Återställ (A) Ändra transpoli (I) Ändra aktuella 	ig derlista sta onder a data Spara	
Image: Pierce (P) Programmening Image: Till Läs transponderlista Image: Pierce (L) Läs tillträdeslista Image: Pi	10	 	 (P) Programmenr (T) Läs transpon (L) Läs tiltrådesli (Z) Ställ in tid (O) Oppna dörr (R) Återställ (A) Ändra transpol (I) Ändra aktuella 	ig derlista sta onder a data s Spara	

- 14. Välj de lås som du vill tilldela uppgifter (flera kan väljas).
- 15. Välj de "Uppgifter" som ska hanteras i LSM Mobile genom att markera kryssrutorna, (se *Beskrivning av inställningar [+ 37]*).
- 16. Ändra inställningarna och klicka på knappen Spara.
- 17. I inmatningsfältet anger du Lösenord för nödöppning.
- 18. Genom att markera kryssrutorna i "Tillåtet" väljer du vilka alternativ som får utföras i LSM Mobile.
- 19. Du kan spara "" med knappen Save.
 - → Förinställningarna kan återanvändas nästa gång. Klicka då på knappen Ladda.
- 20.Klicka på knappen Fortsätt.
 - → Fönstret "Export till LSM Mobile: Välj transponder" öppnas.

18/39

Person	Transpondergrupp	Lässystem
AdrinLily / 005MBA8 ScherbatskyRobin / UID-010000004098FFE8 EriksenMarshall / 004U1F2 StinsonBarney / 02U00AA MosbyTed / 005MBK2	Buero Buero Entwicklung Buero	нимум НИМУМ НИМУМ НИМУМ НИМУМ НИМУМ

21. Om du inte vill exportera programmeringsuppgifter för alla transpondrar avmarkerar du kryssrutan 🗖 Alla Transpondrar och markerar önskade transpondrar (markera flera med ctrl+musklick och/eller skift+musklick).



22. Klicka på knappen Fortsätt.

└→ Data exporteras.

20/39

Export till LSM Mobile		×
	Dataexport till LSM Mobile har genomförts	
	Zuital University University	Aughter Hills
	 < Zuruck Weiter > Upprepa 	Avsiuta

23. Klicka på knappen Avsluta .

6 Exporterade uppgifter

In den övre programraden väljer du fliken | Programmering | och sedan
 LSM Mobile → Exporterade uppgifter .

rogrammering	Nätverk	Alternativ	Fönster	Hjälp								
Transponde	r		Ctrl+Shi	ft+T		<i>c</i> .		0		-	2	
Lås			Ctrl+Shi	ft+L	Ľ	9		~		.0	•	
Läs av mark	erat lås/stä	ill in tid	Ctrl+Shi	ft+K		Bu	erc			_	En	
Läs av låsnir	ng		Ctrl+Shi	it+U	ER (
Läs av Mifa	re-lås		Ctrl+Shi	ft+B	Z							
Läs av trans	ponder		Ctrl+Shi	ft+R	S					<u> </u>		
G1-kort avlä	ist		Ctrl+Shi	ft+E	H		all			g	>	
Läs av G2-k	ort		Ctrl+Shi	ft+F	Э,		Irsh			<u>Ч</u> , Е	Ine	
Läs av lås vi	a USB		Ctrl+Shif	t+H	Ş	Ν	Ra	Led	Led	tsk	Ba	
Läs in låsnir	ng via BLE		Ctrl+Sh	ift+l	Ā	1	en,	5	7	rba	on,	
Specialfunk	tioner			>	2	ldrir	riks	losb	losb	che	tins	
Genomför r	nödöppnin	9			Ш	A	ш	Σ	≥	S	S	
Testa anslut	ningsenhe	t			Γ							
Testa Smart	CD Mifare									×	×	
Testa Smart	Stick AX					×	×					
LSM Mobile	:			>		Ex	port	till	LSM	Mol	bile	;
						Im	por	t frår	n LSI	MM	obile	2
			W			Ex	port	erad	le up	pgift	ter	
			3.67		-	-			-	-	170.0	_

- → Fönstret "Exporterade uppgifter" öppnas.
- → Alla exporterade uppgifter visas med fler detaljer.

xporterade &uppgifte	r)
🗌 Vālj alla					Visa uppgifter för	alla an	vändare		
Exportdatum	Antal	av GUI-användare	Skapat		för PDA-använd	Utför	t Importerat	Databasprojekt	,
2022/03/14 10:09	77/45	5 Admin	2022/03/14	10:09	Admin	0/0	0/0	TestDB	
2022/01/24 10:45	77/45	Admin	2022/01/24	10:45	Admin	0/0	0/0	TestDB	_
2022/01/21 13:59	77/45	Admin	2022/01/21	13:59	Admin	0/0	0/0	TestDB	
2022/01/04 15:45	77/45	5 Admin	2022/01/04	15:45	Admin	0/0	0/0	TestDB	
2022/01/04 15:07	77/45	5 Admin	2022/01/04	15:07	Admin	0/0	0/0	TestDB	
Lào		Llocattename	Turn	Iltioran	littärt		l Höranda ta m	Status	
Lds		Oppgittsnamn	Тур	Otroran	Ution		Otrorande t.o.m.	Status	<u> </u>
Goliath National Bank/	00D	Stall in tid	Uppgift	0			2022/03/19 10:07	exporterat	
Goliath National Bank/	00D	Las tiltradeslista	Uppgift	0			2022/03/19 10:07	exporterat	
Goliath National Bank/	00D	Programmenng	Uppgift	0			2022/03/19 10:07	exporterat	
Goliath National Bank/	000	Oppna dom	Tillatet	0			2022/03/19 10:07	exporterat	
Goliath National Bank/	00D	Aterstall	lillatet	0			2022/03/19 10:07	exporterat	
McLarens/UUAXNNH		Aterstall	Tillatet	0			2022/03/19 10:07	exporterat	
McLarens/UUAXINNH		Oppna dorr	Tillatet	0			2022/03/19 10:07	exporterat	
MCLarens/UUAXNNH		Programmenng	Uppgint	0			2022/03/19 10:07	exporterat	
McLarens/UUAXNNH		Las tiltradeslista	Uppgift	0			2022/03/19 10:07	exporterat	
McLarens/UUAXNNH		Stall in tid	Uppgift	0			2022/03/19 10:07	exporterat	
Metro News One Studio	0/0/	Aterstall	Tillatet	0			2022/03/19 10:07	exporterat	
Metro News One Studio	0/0/	Oppna dorr	lillatet	0			2022/03/19 10:07	exporterat	
Metro News One Studio	0/0/	Programmenng	Uppgift	0			2022/03/19 10:07	exporterat	
Metro News One Studio	0/0/	Las tiltradeslista	Uppgift	0			2022/03/19 10:07	exporterat	
Metro News One Studio	0/0/	Stall in tid	Uppgift	0			2022/03/19 10:07	exporterat	
Teds Apartment/00E04	K9	Aterstall	Tillatet	0			2022/03/19 10:07	exporterat	
Teds Apartment/00E04	K9	Oppna dorr	lillatet	0			2022/03/19 10:07	exporterat	
Teds Apartment/00E04	K9	Programmenng	Uppgift	0			2022/03/19 10:07	exporterat	
Teds Apartment/00E04	K9	Las tilltradeslista	Uppgift	0			2022/03/19 10:07	exporterat	
Teds Apartment/00E04	K9	Stall in tid	Uppgift	0			2022/03/19 10:07	exporterat	
Post Office Remote Do	or/U/	Aterstall	Tillatet	0			2022/03/19 10:07	exporterat	
Post Office Remote Do	or/U/	Uppna dorr	Illatet	0			2022/03/19 10:07	exporterat	
Post Office Remote Do	or/07	Programmering	Uppgift	0			2022/03/19 10:07	exporterat	
		Ta bort					Avsluta		

7 Öppna databasen

- Exporten slutfördes korrekt (se Förberedelse: Export av databas från LSM till LSM Mobile [+ 13]).
- 1. Klicka på knappen ... för att ställa in mappen med de exporterade uppgifterna.

×
Avbrut

- → Explorer-fönstret öppnas.
- 2. Navigera till utdatamappen.
- 3. Klicka på knappen OK .
 - ⊢ Explorer-fönstret stänger.

4. I listrutan ▼ Databas väljer du den önskade databasen.

Inloggning	×
Fil	
INLOGGNING	
Databas:	TestDB
Användare:	Admin
Lösenord:	******
Exporterat den:	15:07 04.01.2022
	,
	Ta bort
ОК	Avbryt
OK	Avbryt

- 5. I fältet Lösenord anger du användarlösenordet.
- 6. Klicka på knappen OK .
- 7. I listrutan ▼ Låssystem väljer du det låssystem som ska programmeras.

	Simon	s EVoss	
l	∟åssystem:	-	
	Låsningar		
	Läs av	Välj	
	Filter	Genomför	
-	Inställningar	Config Device	

8 Utföra arbeten med LSM Mobile

8.1 Läsa av lås

- ✓ Lämplig programmeringsenhet ansluten.
- Lämplig programmeringsenhet inställd i LSM (se *Byta* programmeringsenhet [> 30]).
- 1. Håll programmeringsenheten invid det lås som du vill läsa av.
- 2. Klicka på knappen Läs av.
 - Låset läses av.
 - → Fönstret "Låsegenskaper" öppnas.

Egenskaper låsning			×
Fil			
G2-låscylinder			<< >>
Testtür 1/07S5E	3F5		
Sld: 9215	Lld:	205	
Batteri: Firmware	OK 2.4.84		
Konfiguration]		Status
Uppgift	Utfört		
 Programmer Ställ in tid Återställ Nödöppning 	. Nej Nej Nej Nej		
Utför			Egenskaper

8.2 Programmera lås

8.2.1 Programmera lås bredvid programmeringsenheten

- ✓ Lämplig programmeringsenhet ansluten.
- Lämplig programmeringsenhet inställd i LSM (se *Byta* programmeringsenhet [> 30]).
- ✓ Låset är redan programmerat.
- ✓ Lås bredvid programmeringsenhet.
- 1. Klicka på knappen uitvoeren.

LSM Mobile		×
Fil		
Simon	S Voss	
Låssystem:		
НІМҮМ	•	
Låsningar		
Läs av	Välj	
Filter	Genomför	
Inställningar	Config Device	

🛏 En dialogruta med en fråga om du vill utföra uppgifterna öppnas.

Genomför uppgifter	×
Vill du genomföra all låsningen 'Testtür 1/	a uppgifter för 07S5BF5'?
🗆 Visa inte det här r	neddelandet igen
	1

- 2. Klicka på knappen OK.
 - → Programmering startar.

Programme	ering			×
Fil				
		Vänta	0	
	Avläsnin	a av den bekanta	låsningen	
	AvidShin	g av den bekanta	ashingon	
		Avbryt		

└→ Programmering avslutad.

Programmering	×
Fil	
Framgångsrikt 😑	
Programmering genomförd	
OK	



8.2.2 Programmera bestämda lås

- ✓ Lämplig programmeringsenhet ansluten.
- Lämplig programmeringsenhet inställd i LSM (se *Byta* programmeringsenhet [> 30]).
- ✓ Lås bredvid programmeringsenhet.
- 1. Klicka på knappen Välj.

	Simon	s ≣ Voss	
	techn	otogies	
L	åssystem:		
ŀ	НМҮМ	_	
Г	Låsningar		
	Läs av	Välj	
	Filter	Genomför	
	la stella in sen	Config Davias	

2. Om du vill filtrera de visade posterna. Klicka på knappen Filter och ställ in filtret.

Sök låsning		×
Fil		
	FILTERKRITERIER	
	Namn innehåller:	
	🗆 Ej genomförda uppgifter	
	Filter	

└→ Ett aktivt filter indikeras av ett rött F.

Låsningar Fil				×
LÅSNINGAR				
Namn Cafè L'am Costa Coff Goliath Na McLarens/ Metro New Post Office Teds Apart Teds Back Test1/00E	our/00E4SU3 ee/00FP8AU tional Bank/00 00ESSNC s One Studio/0 Illumination/00 tment/00E04K9 door/0848284 FAL8	DRXMX)7PKA2I 0CP17B 9	K	
	Program		Lõc ov	1
	niogram.		LdS dV	

- 3. Markera det lås som du vill programmera.
- 4. Klicka på knappen Program. .

åsningar			>
Fil			
LÅSNINGAR			
Namn			^
Metro News One Metro News One Netro News One Post Office Illumi Post Office Locke Post Office Remo Teds Apartment/ Teds Backdoor/0 Testtür 1/07S5BI Testtür 2/00ENB4	Conference F Studio/07PKA Studiolights/0 nation/00CP1 ers/07PN1RM ote Door/07Pk 00E04K9 848284 F5 4L	Room Outside/084GL A2K 000023B 7B KN1C	*
Prog	gram.	Läs av	
Egen	skaper	Filter	

→ Fönstret "Programmeringsalternativ" öppnas.

Programi	meringsalternativ	×
Fil		
	PROGRAMMERING	
	Placera Config Device i närheter låsningen och tryck på "Starta"	n av
	Testtür 1/07S5BF5	
	🗖 Compact Reader	
	Programmeringsalternati	v
	Upprepa programmering	
	Starta Av	bryt

- 5. Klicka på knappen Starta.
 - → Programmeringsförloppet startas.

Programmering Fil			×
	Vänta	0	
Avläsnir	ng av den bekanta	låsningen	
	Avbryt]	

→ Programmeringsförloppet avslutat.

Programmering	×
Fil	
Framgångsrikt	•
Programmering genom	förd
5 55	
ок	

8.3 Byta programmeringsenhet

- ✓ Den programmeringsenhet som ska användas är ansluten.
- 1. Klicka på knappen config device.
 - → Fönstret "Konfiguration" öppnas.

Konfigurati	on		×
Fil			
	-SmartCD-konfiguration	on	
	Comport:	10	
	Baudrate:	4800	
	SmartCD Mifare		
	USB-anslutning		
	Smart Stick AX	Г	
	Testa		
	ОК	Avbryt	
	ОК	Avbryt	

 Aktivera önskad programmeringsenhet via kryssrutorna (SmartCD.G2/ SmartCD2.G2 → Alla kryssrutor avmarkerade, SmartRelais 3 → Lås med USB-anslutning aktiverad).

- 3. Om du vill använda SmartCD.G2/SmartCD2.G2 klickar du på knappen
 - └→ COM-port registreras och anges automatiskt.
- 4. Klicka på knappen testen.
 - ➡ Fönstret "Anslutningsenhet" öppnas och visar information om den anslutna programmeringsenheten.

Anslutningsenhet		×
Sma	rtCD	
Firmware	9.10.4.43	
Serienummer:	14-11160426958	
Batteristatus:	İ.	
Batteri 1 : laddat Batteri 2 : laddat		

- 5. Tryck på ESC-knappen.
 - → Fönstret "Anslutningsenhet" stängs.
- 6. Klicka på knappen OK .
 - → Fönstret "Konfiguration" stängs.

8.4 Fortsätta vara inloggad

1. Klicka på knappen Inställningar.

LSM Mobile		×
Simor	15 Voss	
Låssystem:		
НІМҮМ		
Låsningar		
Läs av	Välj	
Filter	Genomför	
Inställningar	Config Device	

→ Fönstret "Inställningar" öppnas.

Inställningar		×
Fil		
	INSTÄLLNINGAR	
	 Forcera ny inloggning efter 5 minuters tomgång 	
	OK Avbryt	

- 2. Avmarkera kryssrutan 🗖 Framtvinga ny inloggning efter 5 minuters inaktivitet.
- 3. Klicka på knappen OK.
 - → Fönstret "Inställningar" stängs.
- → Användare loggas inte längre ut efter fem minuters inaktivitet.

9 Efterbearbetning: Återimport av data

Först efter dataåterimporten stämmer databasens status åter överens med den faktiska statusen i låsen. Återimportera därför alla data till LSM efter att du har utfört alla uppgifter i LSM Mobile.

- LSM öppen.
- ✓ Uppgifter slutförda i LSM Mobile.
- ✓ LSM Mobile inte öppet.
- 1. In den övre programraden väljer du fliken | Programmering | och sedan LSM Mobile \rightarrow Import från LSM Mobile \rightarrow LSM Mobile PC.

Prog	grammering	Nätverk	Alternativ	Fönster	Hjälp													
	Transponder			Ctrl+Shi	ift+T	4	9	Q		F ₀	1	?						
	Las			Ctri+Shi	ITT+L				_		E.			 				
	Läs av marke	erat lås/stä	ll in tid	Ctrl+Shi	ft+K		sue	ro			En							
	Läs av låsnin	g		Ctrl+Shi	ft+U	ER												
	Läs av Mifar	e-lås		Ctrl+Shi	ft+B	Z												
	Läs av transp	onder		Ctrl+Shi	ft+R	ŝ				Е.								
	G1-kort avlä	st		Ctrl+Shi	ift+E	Ш	5	0		go	X							
	Läs av G2-ko	ort		Ctrl+Shi	ift+F	Э)		0		Υ, Η	me							
	Läs av lås via	USB		Ctrl+Shi	ft+H	Z F	<u>}</u>	Led	Led	tsk	Ba							
	Läs in låsnin	g via BLE		Ctrl+Sh	ift+l	Ā		μ.	7.	rba	on,							
	Specialfunkt	ioner			>		ite l	losb	losb	che	tins							
	Genomför n	ödöppning	9			ш	< ⊔	<u> </u>	2	S	S							
	Testa anslutr	ningsenhet	13															
	Testa Smart(D Mifare							L	x	x							
	Testa Smart	Stick AX					X	•	L									
	LSM Mobile				>		Expo	ort till	LSM	Mok	oile		>					
_							Imp	ort frå	n LSM	M Mo	obile		>	LSIV	1 Mob	ile PDA	1	
							Expo	orterac	le up	pgift	ter			LSN	1 Mob	ile PC		

→ Fönstret "LSM Mobile: Import av data" öppnas.

LSM Mobile: Import av data	×
D:\LSM\Export LSM Mobile\TestDB	
Fortsätt	Avbryt

- 2. Om filsökvägen inte leder till mappen med LSM Mobile-data: Klicka på knappen ... och navigera till mappen med LSM Mobile-uppgifterna.
- 3. Klicka på knappen Fortsätt.
 - → Data importeras till LSM:

M Mobile slutförd

- 4. Klicka på knappen OK .
 - → Fönstret "Import: Uppgiftslista" öppnas.

port: uppgiftslista					
	Fé	öljande uppgifter importeras från L	SM Mobile.		
Lås		Uppgiftsnamn	Тур	Utförande den/t.o.m.	Utföranden
Festtür 1/07S5BF5 Festtür 1/07S5BF5		Programmering Ställ in tid	Uppgift Uppgift	22.01.04 15:17/- 22.01.04 15:12/-	4 1
				16.1.0	
Användare Exportdatum	Admin	Calla		Fullständigt	Kort
Caportolatom	22.01.04 15:07	importerat			
		1		Fortsatt	Avbryt

- 5. Klicka på knappen Fortsätt.
 - → Fönstret "Import: Uppgiftslista" stängs.
 - → Data synkroniseras med LSM-databasen.

sningamas <mark>a</mark> k	tuella data	3	 	

➡ Informationsfönster öppnas.



- 6. Klicka på knappen OK .
- └→ Informationsfönster stängs.
- → Programmeringsbehov i LSM försvinner.

10 Beskrivning av inställningar

ort till LSM Mobile: Välj uppgifter					
					Utvalt 15 av 1
Lås	Synk	Uppgift	Tillåtet	Förfallodatum	Antal A
Goliath National Bank/00DRXMX McLarens/00AXNNH Metro News One Studio/07PKA2K Teds Apartment/00E04K9 Post Office Remote Door/07PKN1C Café L'amour/00E4SU3 Costa Coffee/00FP8AU Hoser Hut/00ER37X Post Office Illumination/00CP17B Post Office Illumination/00CP17B Post Office Lockers/07PN1RM Metro News One Studiolights/000023B Hoser Hut Lights/00DC22L Teds Backdoor/0848284	nej nej nej nej nej nej nej nej	LZP LZP LZP LZP LZP LZP LZP LZP LZP LZP	LZROP LZROP LZROP LZROP LZROP LZROP LZROP LZROP LZROP LZROP LZROP LZROP LZROP	iör, 26.03.22 10:03 iör, 26.03.22 10:03	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
Metro News One Conference Room Inside/084GI T0	nei	17P	I ZROP	lör 26 03 22 10 03	10 *
Okänd låsning			RO	lör, 26.03.22 10:03	1
 ✓ (P) Programmering ✓ (T) Läs transponderlista ✓ (L) Läs tillträdeslista ✓ (Z) Ställ in tid 	•		 ✓ (P) Programmerir (T) Läs transpon ✓ (L) Läs tillträdesli ✓ (Z) Ställ in tid ✓ (Q) Oppna dän 	ng derlista sta	•
Inställningar			(O) Oppria dorr		
Högsta antal utföranden: Utför till och med: 26.03.22 11:03 Spara	10 •	Fö	(A) Ändra transp (I) Ändra aktuella tinställningar Ladda	a data a data Spara	
Lösenord för nödöppning:	1				1

Uppgifter

I området "Uppgifter" finns kryssrutorna **▼** (P) Programmering, **▼** (L) Läs tillträdeslista och **▼** (Z) Ställ in tid.

Uppgifter	Betydelse
☑ (P) Programmering	Programmering av låskomponenter i LSM Mobile.
🗹 (L) Läs tillträdeslista	Avläsning av tillträdeslistan.
✓ (Z) Ställ in tid	Inställning av tid och datum i låssystemet.

Inställningar

I området "Uppgifter" kan maximalt antal aktiveringar och tidpunkten för giltighetstidens upphörande fastställas.

- 1. Ange antal aktiveringar.
- 2. Ange datum och tid som uppgifterna kan utföras innan.

Tillåtet

I området "Tillåtet" fastställs vilka steg som får utföras i LSM Mobile för denna programmeringscykel.

Tillåtet	Betydelse
☑ (P) Programmering	Programmeringar får utföras.
🗹 (L) Läs tillträdeslista	Tillträdeslistor får läsas av och förberedas för LSM.
☑ (Z) Ställ in tid	Tid och datum får ställas in.
🔽 (O) Öppna dörr	Dörren får öppnas.
🔽 (R) Återställ	Låset får återställas.

Förinställningar

I området "" kan du spara inställningarna och läsa in dem igen för nästa export.

Lösenord för nödöppning

Här kan du ange ett nytt lösenord som skiljer sig från låssystemets lösenord och som kan lämnas till LSM Mobile-användaren. Användaren kan då vid behov också utföra nödöppningar. Även här gäller begränsningen om maximalt antal aktiveringar. Låssystemets lösenord visas inte för programmeraren som använder LSM Mobile.

11 Hjälp och ytterligare information

Infomaterial/dokument

Detaljerad information om drift och konfiguration samt andra dokument finns på webbplats:

https://www.simons-voss.com/se/dokument.html

Programvara och drivrutiner

Programvara och drivrutiner finns på hemsida:

https://www.simons-voss.com/se/support/nerladdning-avprogramvara.html

Teknisk support

Vår tekniska support hjälper dig gärna (fast telefon, kostnaden beror på leverantör):

+49 (0) 89 / 99 228 333

Vill du hellre skriva ett e-postmeddelande?

support-simonsvoss@allegion.com

FAQ

Information och hjälp finns på rubriken Vanliga frågor:

https://faq.simons-voss.com/otrs/public.pl

Adress

SimonsVoss Technologies GmbH Feringastr. 4 D-85774 Unterföhring Tyskland

SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4, D-85774 Unterföhring, Tyskland