30 60		
Ester to	Klob.le X	
	Simons Voss technologies SchleBanlage LSM Mobile	
	Einstellungen Contig Device LSM Mobile	SimonsEVoss
 O # 	Manual 08.08.2022	
		Simons Voss

Inhoudsopgave

1	Alge	meen		3
	1.1	Algem	ene veiligheidsinstructies	З
	1.2	Juridisa	che informatie	4
2	Syste	eemvere	eisten	5
3	Voor	geschre	ven gebruik	7
4	Insta	llatie LS	SM Mobile	8
5	Voor	bereidir	ng: Export van de databank uit LSM naar LSM Mobile	13
6	Geëx	porteer	de taken	21
7	Data	bank op	benen	22
8	Werk	ken met	LSM Mobile uitvoeren	24
	8.1	Sluitel	ement uitlezen	24
	8.2	Sluitel	ement programmeren	25
		8.2.1 8.2.2	Sluitelement naast het programmeerapparaat programmeren Bepaalde sluitelementen programmeren	25 27
	8.3	Progra	mmeerapparaat vervangen	
	8.4	Blijf aa	ngemeld	32
9	Nabe	ewerking	g: Gegevens opnieuw importeren	33
10	Besc	hrijving	van de instellingen	37
11	Hulp	en verd	ere informatie	

1 Algemeen

1.1 Algemene veiligheidsinstructies

Signaalwoord (ANSI Z535.6)	Mogelijke onmiddellijke gevolgen van niet-nale- ving
GEVAAR	Dood of ernstig letsel (waarschijnlijk)
WAARSCHUWING	Dood of ernstig letsel (mogelijk, maar onwaar- schijnlijk)
VOORZICHTIG	Lichte verwonding
LET OP	Materiële schade of storing
OPMERKING	Laag of nee

Signaalwoorden (ANSI Z535.6)

GEVAAR: Dood of ernstig letsel (waarschijnlijk), WAARSCHUWING: Dood of ernstig letsel (mogelijk, maar onwaarschijnlijk), VOORZICHTIG: Lichte verwonding, LET OP: Materiële schade of storing, OPMERKING: Laag of nee schaden



WAARSCHUWING

Geblokkeerde toegang

Door foutief geïnstalleerde en/of geprogrammeerde componenten kan de doorgang door een deur geblokkeerd blijven. Voor gevolgen van een geblokkeerde toegang tot gewonden of personen in gevaar, materiële of andere schade, is SimonsVoss Technologies GmbH niet aansprakelijk.

Geblokkeerde toegang als gevolg van manipulatie van het product

Als u het product zelf wijzigt, kunnen er storingen optreden en kan de toegang worden geblokkeerd door een deur.

 Vervang het product alleen wanneer dat nodig is en op de manier die in de documentatie wordt beschreven.



OPMERKING

Beoogd gebruik

SimonsVoss-producten zijn uitsluitend bedoeld voor het openen en sluiten van deuren en vergelijkbare voorwerpen.

Gebruik SimonsVoss-producten niet voor andere doeleinden.

Kwalificaties vereist

De installatie en inbedrijfstelling vereist gespecialiseerde kennis. Alleen getraind personeel mag het product installeren en in bedrijf stellen.

Aanpassingen of nieuwe technische ontwikkelingen kunnen niet uitgesloten worden en worden gerealiseerd zonder aankondiging.

De Duitse taalversie is de originele handleiding. Andere talen (opstellen in de contracttaal) zijn vertalingen van de originele instructies.

Lees en volg alle installatie-, installatie- en inbedrijfstellingsinstructies. Geef deze instructies en eventuele onderhoudsinstructies door aan de gebruiker.

1.2 Juridische informatie

De koper wordt er met nadruk op gewezen, dat het gebruik van het sluitsysteem (bijv. met toegangsprotocollering en DoorMonitoringfuncties) aan wettelijke verplichtingen gebonden kan zijn, met name betreffende gegevensbescherming en medezeggenschap van het personeel. De verantwoordelijkheid voor het legale gebruik van het product ligt bij de koper, resp. de klant en de eindgebruiker.

Gebruiksvormen die niet onder de overeenkomst vallen, resp. ongebruikelijke toepassingen die niet nadrukkelijk door SimonsVoss Technologies GmbH toegestane reparatiewerkzaamheden of modificaties betreffen, alsook ondeskundige service, kunnen leiden tot storingen en zijn derhalve verboden. Elke, niet nadrukkelijk door SimonsVoss Technologies GmbH toegestane aanpassing leidt tot het verlies van aanspraak op de aansprakelijkheid, de garantie en eventueel afzonderlijk overeengekomen vorderingen.

2 Systeemvereisten

•	

OPMERKING

Verschillende rechtenniveaus voor LSM en VNHost-server

Wanneer de VNHost de LSM-databank oproept, kan de LSM in de uitvoering gestoord worden en eventueel niet met de databank werken.

Voer de LSM altijd als administrator uit.

LET OP

Windows RT niet ondersteund door SimonsVoss

Het programma wordt niet ondersteund. Fouten kunnen niet worden uitgesloten. SimonsVoss neemt geen verantwoordelijkheid.

Gebruik LSM Mobile niet op Windows RT-systemen.

Om de software stabiel te kunnen gebruiken, moet minimaal zijn voldaan aan de volgende systeemvoorwaarden:

De tablet moet over voldoende acculading beschikken, want ook het SmartCD programmeerapparaat wordt van voeding voorzien via de tablet. De Windows-gebruiker moet de volledige schrijf-/leesrechten op de PC hebben.

Besturingssysteem	Windows 10 (32/64-bit)
Processor	2,66 GHz of sneller (Intel, AMD)
	Minimaal 1 USB-poort (2.0 compati- bel)
Aansluitingen	Alternatief: Tablet/notebook in het netwerk integreren. Door een map op de tablet/notebook vrij te geven, kan direct van LSM Basic / Business naar de tablet/notebook geëxpor- teerd worden.
Beschikbare geheugenruimte	Opslagruimte: minstens 1 GB <i>(tij- dens het installeren ca. 1 GB)</i> Werkgeheugen: minstens 2 GB
Display	minimaal 1024x768

De LSM Mobile PC is ook geschikt voor een passief sluitsysteem en kan de SmartCD.MP aansturen.



OPMERKING

SmartCD2.G2-koppeling aan de smartphone

Bluetooth-communicatie tussen SmartCD2.G2 en pc/laptop is niet mogelijk.

 Als u de SmartCD2.G2 via Bluetooth met een smartphone gebruikt, trek dan de verbindingskabel van de SmartCD2.G2 naar de PC/laptop er weer uit.

3 Voorgeschreven gebruik

LSM Mobile is een compacte oplossing van de LSM-software en kan mobiel worden gebruikt, zoals op een Windows-tablet. De programmeersoftware maakt het programmeren, uitlezen, noodopenen en instellen van sluitelementen in het Systeem 3060 mogelijk.

4 Installatie LSM Mobile

- Er is voldaan aan de systeemvoorwaarden voor LSM Mobile (zie Systeemvereisten [> 5]).
- 1. Voer het set-up bestand uit.
 - → Het venster "Beheer gebruikersaccounts" gaat open.

Gebruikersaccountbeheer	×
Wilt u toestaan dat deze uw apparaat aanbrengt	e app wijzigingen aan ?
Ismmobile_setup_3_	5_sp1
Geverifieerde uitgever: SimonsVos Afkomstig van: Harde schijf op de	ss Technologies GmbH ze computer
Meer details weergeven	
Ja	Nee

- 2. Klik op de button Ja.
 - → InstallShield Wizard gaat open.



- 3. Selecteer de taal waarin de LSM Mobile moet worden geïnstalleerd.
 - Setup van LSM Mobile gaat open.



4. Klik op de knop Volgende .

5. Accepteer de EULA.

BimonsVoss LSM Mobile 3.5 - InstallSh	ield Wizard		X
Licentieovereenkomst Lees de onderstaande licentieovereenkom	st zorgvuldig door		と
EINDGEBRUIKER-LICENTIECONTF Technologies GmbH(r) SOFTWA	RACT (EULA) ARE	VOOR SimonsVo	ss ^
BELANGRIJK! A.U.B. AANDACHT Technologies GmbH Eindgebru is een rechtsgeldig contrac natuurlijke persoon of een 'u' geheten) en SimonsVoss het SimonsVoss Technologies deze EULA bijgesloten is, i media, gedrukte materialen (het 'softwareproduct'). He	TIG LEZEN: H hiker-licent t tussen u gerechtsper Technologie GmbH soft inclusief a en elektron t software	Dit SimonsVoss tiecontract (' (hetzij een rsoon, in deze es GmbH en gel wareproduct, w lle daarbij be nische documen product omvat	EULA') EULA dt voor aarbij horende tatie
• Ik ga akkoord met de voorwaarden van de	e licentieovereenko	mst.	Afdrukken
O Ik ga niet akkoord met de voorwaarden va	an de licentieovere	enkomst.	
InstallShield			
	< Vorige	Volgende >	Annuleren

- 6. Klik op de knop Volgende .
- 7. Voer de Klantgegevens in.

BimonsVoss LSM Mobile 3.5 - Install	Shield Wizard		×
Klantgegevens Voer uw gegevens in.			と
<u>G</u> ebruikersnaam:			
Windows User			
Organisatie:			
Allegion			
T			
Instalionielo			
	< Vorige	Volgende >	Annuleren

8. Klik op de knop Volgende .

9. Klik op de knop Wijzigen om de doelmap te selecteren.

BimonsVoss LSM Mobile 3.5 - InstallShield Wizard	×
Doelmap	3
Kies Volgende om in deze map te installeren of Wijzigen om een andere map uit kiezen.	te
SimonsVoss LSM Mobile 3.5 installeren in: C:\Program Files (x86)\SimonsVoss\LSMMobile_3_5\	Wijzigen
InstallShield	
< Vorige Volgende >	Annuleren
SimonsVoss LSM Mobile 3.5 - InstallShield Wizard Huidige doelmap wijzigen	×
Bladeren om de doelmap te vinden.	C
Zoeken in:	
LSMMobile_3_5	× E ď*
Confgen_cemu_package_lib	
Naam van map:	
C:\Program Files (x86)\SimonsVoss\LSMMobile_3_5\	
InstallShield	
	OK Annuleren

- → Het Explorer-venster gaat open.
- 10. Navigeer naar uw uitvoermap.
- 11. Klik op de button OK.
 - → Het Explorer-venster gaat dicht.

12. Klik op de knop Installeren.

BimonsVoss LSM Mobile 3.5 - Install	hield Wizard		×
Gereed om het programma te install	eren		1
De wizard is gereed om met de installat	ie te beginnen.		
Kies Installeren om de installatie te start	en.		
Kies Vorige als u de installatie-opties wi sluiten.	lt bekijken of wijziger	. Kies Annuleren om	de wizard af te
InstallShield			
	< Vorige	Installeren	Annuleren

- └→ Installatie wordt gestart.
- └→ De installatie wordt afgesloten en kan met Voltooien worden gesloten.



5 Voorbereiding: Export van de databank uit LSM naar LSM Mobile

- ✓ Sluitsysteem is correct aangemaakt.
- ✓ Sluitelement is correct aangemaakt.
- 1. Open het sluitsysteem in de LSM.
- Selecteer in de bovenste programmabalk via | programmering | de input
 LSM Mobile → Data naar de LSM Mobile exporteren → LSM Mobile
 PC.

ransponder	Ctrl+Shift+T			
Sluiting	Ctrl+Shift+L			
Geselecteerde sluiting uitlezen / klok instellen	Ctrl+Shift+K			
Sluiting uitlezen	Shift+U			
Mifare sluiting uitlezen	Ctrl+Shift+B			
ransponder uitlezen	Ctrl+Shift+R			
31 kaart uitlezen	Ctrl+Shift+E			
52 kaart uitlezen	Ctrl+Shift+F			
iluiting uitlezen via USB	Ctrl+Shift+H			
Sluitelement uitlezen via BLE	Ctrl+Shift+I			
ojjzondere functies	>			
noodopening uitvoeren				
martCD testen				
martCD Mifare testen				
Smart Stick AX testen				
SM Mobile	>	Data naar de LSM Mobile exporteren	>	LSM Mobile PDA
		Importeren vanaf de LSM Mobile	>	LSM Mobile PC
	20000			

→ Het exportvenster wordt geopend.

14/39

Naar de LSM Mobile exporteren: Sluits	systemen selectere	n		×
Gebruiker LSM Mobile: markeer één of meerdere sluitsystemen in de opsomming		Admin HIMYM Testanlage 2	•	_
Alle sluitsystemen				
Г. Filter gebruiken:	Uitwisselingsmap:	 		¥
		<zurück weiter=""></zurück>	Fertig stellenaf	breken Hilfe

- 3. Selecteer in het dropdownmenu ▼ Gebruiker LSM Mobile de gebruiker, die met LSM Mobile moet werken.
 - → Deze moet zich later met zijn wachtwoord bij LSM Mobile aanmelden.



OPMERKING

Per databank kunnen slechts voor één gebruiker taken voor LSM Mobile worden geëxporteerd.

Wanneer een andere gebruiker met LSM Mobile wordt geselecteerd, worden de tot nu toe geëxporteerde taken overschreven.

- Importeer de gegevens opnieuw, voordat u een andere gebruiker voor LSM Mobile selecteert (zie Nabewerking: Gegevens opnieuw importeren [+ 33]).
- 4. Wanneer u niet alle sluitsystemen wilt exporteren, schakelt u de checkbox uit 🔲 Alle sluitsystemen en vinkt u de gewenste sluitsystemen aan.
- 5. Klik op de knop
 - → Het Explorer-venster gaat open.

- 6. Selecteer een map die u voor de uitwisseling wilt gebruiken.
- 7. Klik op de button OK .
 - → Het Explorer-venster gaat dicht.
- 8. Gebruikers die met LSM Mobile moeten werken, moeten hiervoor in de LSM aan een passende gebruikersgroep (kenmerk 'HB – LSM Mobile gebruiken') zijn toegewezen.
- 9. Klik op de knop verder.
 - → Het venster "Export: Takenlijst" gaat open.

whether the with		Taaknaam	type	Uitvoeren op/tot	Uitvoeringen	1
Goliath National Ban	k/00DRXMX	programmeren	Taak	- / 22 01 09 10:55	0	1
Goliath National Ban	k/00DRXMX	toegangslijst	Taak	- / 22 01 09 10:55	0	
Goliath National Ban	k/00DRXMX	tiid stellen	Taak	- / 22.01.09 10:55	0	1
Goliath National Ban	k/00DRXMX	noodopening	Toegest	- / 22.01.09 10:55	0	
Goliath National Ban	k/00DRXMX	terugzetten	Toegest	- / 22.01.09 10:55	0	
McLarens/00ESSN0		programmeren	Taak	- / 22.01.09 10:55	0	
McLarens/00ESSN0		toegangsliist	Taak	- / 22.01.09 10:55	0	-1
McLarens/00ESSN0		tiid stellen	Taak	-/22.01.09 10:55	0	
McLarens/00ESSN0		noodopening	Toegest	- / 22.01.09 10:55	0	
McLarens/00ESSN0		terugzetten	Toegest	- / 22.01.09 10:55	0	
Metro News One Stu	udio/07PKA2K	programmeren	Taak	- / 22.01.09 10:55	0	
Metro News One Stu	udio/07PKA2K	toegangslijst	Taak	- / 22.01.09 10:55	0	
Metro News One Stu	udio/07PKA2K	tijd stellen	Taak	- / 22.01.09 10:55	0	
Metro News One Stu	udio/07PKA2K	noodopening	Toegest	- / 22.01.09 10:55	0	
Metro News One Stu	udio/07PKA2K	terugzetten	Toegest	- / 22.01.09 10:55	0	
Teds Apartment/00E	204K9	programmeren	Taak	- / 22.01.09 10:55	0	
Teds Apartment/00E	204K9	toegangslijst	Taak	- / 22.01.09 10:55	0	
Teds Apartment/00E	204K9	tijd stellen	Taak	- / 22.01.09 10:55	0	
Teds Apartment/00E	204K9	noodopening	Toegest	- / 22.01.09 10:55	0	
Teds Apartment/00E	204K9	terugzetten	Toegest	- / 22.01.09 10:55	0	
Post Office Remote	Door/07PKN1C	programmeren	Taak	- / 22.01.09 10:55	0	
Post Office Remote	Door/07PKN1C	toegangslijst	Taak	- / 22.01.09 10:55	0	
Post Office Remote	Door/07PKN1C	tijd stellen	Taak	- / 22.01.09 10:55	0	
Post Office Remote	Door/07PKN1C	noodopening	Toegest	- / 22.01.09 10:55	0	
Post Office Remote	Door/07PKN1C	terugzetten	Toegest	- / 22.01.09 10:55	0	
Cafà L'amour/INE/	2112	omarammeren	Taak	- / 22 01 09 10-55	0	
¢					,	
		_		- Afdrukken		_
Gebruiker	Admin					
Exportdatum	22.01.04 10:56	-		Valladia	Kort	1
	The second se			volleulg	NOIL	4

10. Klik op de knop verder.

→ Het venster "Export naar LSM Mobile: Sluitelementen selecteren" gaat open.

16/39

e lijst van de vergunningen kopiëren geëxporteerde sluitingen niet weergeven electeren:	Filter:	geen		
geëxporteerde sluitingen niet weergeven electeren:		13		
electeren:				
				Geselecteerd 0 van
ur	Bereik		sluitsysteem	1
liath National Bank / 00DRXMX	Work		HIMYM	1
Larens / 00ESSNC	Leisure		HIMYM	
tro News One Studio / 07PKA2K	Work		HIMYM	
ds Apartment / 00E04K9	Leisure		HIMYM	
st Office Remote Door / 07PKN1C	Work		HIMYM	
fè L'amour / 00E4SU3	Leisure		HIMYM	
sta Coffee / 00FP8AU	Leisure		HIMYM	
ser Hut / 00ER37X	Leisure		HIMYM	
st Office Illumination / 00CP17B	Work		HIMYM	
st Office Lockers / 07PN1RM	Work		HIMYM	
tro News One Studiolights / 000023B	Work		HIMYM	
ser Hut Lights / 00DC22L	Leisure		HIMYM	
ds Backdoor / 0848284	[Systeembereik]		HIMYM	
tro News One Conference Room Inside / 0	[Systeembereik]		HIMYM	
tro News One Conference Room Outside /	[Systeembereik]		HIMYM	
sttür2 / 00ENB4L	[Systeembereik]		HIMYM	
stür1 / 07S5BF5	[Systeembereik]		HIMYM	
	•••			
	ath National Bank / 00DRXMX .arens / 00ESSNC ro News One Studio / 07PKA2K s Apartment / 00E04K9 t Office Remote Door / 07PKN1C b L'amour / 00E4SU3 ta Coffee / 00FP8AU er Hut / 00ER37X t Office Illumination / 00CP17B t Office Lockers / 07PN1RM ro News One Studiolights / 000023B er Hut Lights / 00DC22L s Backdoor / 0848284 ro News One Conference Room Inside / 0 ro News One Conference Room Outside / ttir2 / 00ENB4L tür1 / 07S5BF5	ath National Bank / 00DRXMX Work .arens / 00ESSNC Leisure or News One Studio / 07PKA2K Work is Apartment / 00E04K3 Leisure t Office Remote Door / 07PKN1C Work is Lacoffee / 00FP8AU Leisure ta Coffee / 00FP8AU Leisure er Hut / 00ER37X Leisure t Office Lockers / 07PN1RM Work t Office Lockers / 07PN1RM Work ro News One Studiolights / 000023B Work ro News One Studiolights / 000023B Work ro News One Conference Room Inside / 0 [Systeembereik] ro News One Conference Room Outside / [Systeembereik] ttür2 / 00ENB4L [Systeembereik] ttür1 / 07S5BF5 [Systeembereik]	ath National Bank / 00DRXMX Work arens / 00ESSNC Leisure or News One Studio / 07PKA2K Work s Apartment / 00E04K9 Leisure t Office Remote Door / 07PKN1C Work at a Coffee / 00FP8AU Leisure at Coffee / 00FP8AU Leisure er Hut / 00ER37X Leisure t Office Color 00FP8AU Leisure t Office Illumination / 00CP17B Work t Office Lockers / 07PN1RM Work to Offee X00C22L Leisure s Backdoor / 0848284 [Systeembereik] ro News One Conference Room Inside / 0 [Systeembereik] ro News One Conference Room Outside / [Systeembereik] ttir2 / 00ENB4L [Systeembereik]	ath National Bank / 00DRXMX Work HIMYM arens / 00ESSNC Leisure HIMYM o News One Studio / 07PKA2K Work HIMYM s Apartment / 00E04K9 Leisure HIMYM t Office Remote Door / 07PKN1C Work HIMYM a Coffee / 00FP8AU Leisure HIMYM a Coffee / 00FP8AU Leisure HIMYM er Hut / 00ER37X Leisure HIMYM t Office lockers / 07PN1RM Work HIMYM t Office Lockers / 07PN1RM Work HIMYM s Backdoor / 0848284 [Systeembereik] HIMYM ro News One Conference Room Inside / 0 [Systeembereik] HIMYM t tury / 00ENB4L [Systeembereik] HIMYM t tury / 07S5BF5 [Systeembereik] HIMYM

- 11. Selecteer de sluitelementen (meervoudige selectie met Ctrl+muisklik en/of Shift+muisklik mogelijk).
- 12. Wanneer alle sluitelementen met programmeerbehoefte geëxporteerd moeten worden, vink dan de checkboxen 🔽 alle sluitingen of 🔽 sluitingen met programmeerbehoefte aan.
- 13. Klik op de knop verder.
 - → Het venster "Export naar LSM Mobile: Taken selecteren" gaat open.

17/39

litingen	Sync	Taak	Toegestaan	vervaldatum	aantal
liath National Bank /00DBXMX	nee	71 P	7LPBO	za 26.03.22.09·58	10
Larens/00AXNNH	nee	ZLP	ZLPRO	za 26.03.22.09.58	10
tro News One Studio/07PKA2K	nee	ZLP	ZLPRO	za 26.03.22.09:58	10
ds Apartment/00E04K9	nee	ZLP	ZLPRO	za, 26.03.22 09:58	10
st Office Remote Door/07PKN1C		ZLP	ZLPRO	za, 26.03.22 09:58	10
fè L'amour/00E4SU3	nee	ZLP	ZLPRO	za, 26.03.22 09:58	10
sta Coffee/00FP8AU	nee	ZLP	ZLPRO	za, 26.03.22 09:58	10
oser Hut/00ER37X	nee	ZLP	ZLPRO	za, 26.03.22 09:58	10
st Office Illumination/00CP17B	nee	ZLP	ZLPRO	za, 26.03.22 09:58	10
st Office Lockers/07PN1RM		ZLP	ZLPRO	za, 26.03.22 09:58	10
etro News One Studiolights/000023B	nee	ZLP	ZLPRO	za, 26.03.22 09:58	10
bser Hut Lights/00DC22L	nee	ZLP	ZLPRO	za, 26.03.22 09:58	10
tas Backdoor/ 0046264	nee	ZLP 7LP	ZLPRO	28, 26.03.22 05.56	10
	(inter-	711	711107	70 70 161 77 163 50	>
bekende sluiting			RO	za, 26.03.22.09:58	1
 □ (T) Transponderlijst lezen □ (L) Toegangslijst lezen □ (Z) tijd stellen 			 (T) Transponderlijs (L) Toegangslijst le (Z) tijd stellen (O) Deur open 	t lezen I zen	
stellingen			 (R) terugzetten 		
Maximaal aantal uitvoeringen:	10		🔲 (A) Transponder w	ijzigen	
Uitvoeren tot: 26.03.2	2 🗸		🔲 (I) Werkelijke data	wijzigen	
10:58	÷	- ⁴	Standaardinstellingen —		
			Lader	an alarm	

- 14. Selecteer de sluitelementen waaraan u taken wilt toewijzen (meervoudige selectie mogelijk).
- 15. Selecteer de in LSM Mobile uit te voeren handelingen "Taken" door het hokje aan te vinken (zie *Beschrijving van de instellingen* [▶ 37]).
- 16. Wijzig de instellingen en klik op de knop overnemen.
- 17. Voer in het invoerveld Wachtwood voor noodopening in.
- 18. Selecteer door het aanvinken van de hokjes in de sectie "Toegestaan" welke opties in LSM Mobile kunnen worden uitgevoerd.
- 19. De "instellingen" kunt u opslaan met de knop Save .
 - → De voorinstellingen kunnen in de volgende procedure opnieuw worden gebruikt. Klik hiervoor op de knop Laden.
- 20.Klik op de knop verder.
 - → Het venster "Export naar LSM Mobile: Transponder selecteren" gaat open.

18/39

2		Person Itompondermon Autom				
Persoon AldrinLily / 005MBA8 ScherbatskyRobin / UID-010000004098FFE8 EriksenMarshall / 004U1F2 StinsonBamey / 02U00AA MosbyTed / 005MBK2	transpondergroep Buero Buero Entwicklung Buero	Isluitsysteem HIMYM HIMYM HIMYM HIMYM HIMYM				

21. Wanneer u niet voor alle transponders programmeertaken wilt exporteren, schakelt u de checkbox 🗖 alle transponders uit en markeert u de betreffende transponders (meervoudige selectie mogelijk met Ctrl+muisklik en/of Shift+muisklik).



22. Klik op de knop verder .

└→ Gegevens worden geëxporteerd.

20/39

Data naar de LSM Mobile exporteren		>
	Exporteren van de data naar de LSM Mobile met succes afgesloten	

23. Klik op de button beëindigen .

6 Geëxporteerde taken

 Selecteer in de bovenste programmabalk via | programmering | de invoer LSM Mobile → Geëxporteerde taken.

pro	grammering netwerk Opties Venster Help			
	transponder	Ctrl+Shift+T		
	Sluiting	Ctrl+Shift+L		
	Geselecteerde sluiting uitlezen / klok instellen	Ctrl+Shift+K		
	Sluiting uitlezen	Shift+U		
	Mifare sluiting uitlezen	Ctrl+Shift+B		
	transponder uitlezen	Ctrl+Shift+R		
	G1 kaart uitlezen	Ctrl+Shift+E		
	G2 kaart uitlezen	Ctrl+Shift+F		
	Sluiting uitlezen via USB	Ctrl+Shift+H		
	Sluitelement uitlezen via BLE	Ctrl+Shift+I		
	bijzondere functies	>		
	noodopening uitvoeren			
	SmartCD testen			
	SmartCD Mifare testen			
	Smart Stick AX testen			
	LSM Mobile	>	Data naar de LSM Mobile exporteren	>
-	× ×	×	Importeren vanaf de LSM Mobile	>
	X X	*	Geëxporteerde taken	

- → Het venster "Geëxporteerde taken" gaat open.
- → Alle geëxporteerde taken worden met specifieke gegevens weergegeven.

Alles selecteren					Taken voor alle g	ebruikers wee	ergeven		
Exportdatum	aantal	van GUI-gebruiker	Aangemaak	d	voor PDA-gebrui	Uitgevoerd	Geimport	Databank-project	
2022/03/14 10:09	77/45	Admin	2022/03/14	4 10.09	Admin	0/0	0/0	TestDB	
2022/01/24 10:45	77/45	Admin	2022/01/2	4 10.45	Admin	0/0	0/0	TestDB	_
2022/01/21 13:59	77/45	Admin	2022/01/2	1 13:59	Admin	0/0	0/0	TestDB	
2022/01/04 15:45	77/45	Admin	2022/01/04	4 15:45	Admin	0/0	0/0	TestDB	
2022/01/04 15:07	77/45	Admin	2022/01/04	4 15:07	Admin	0/0	0/0	TestDB	
sluiting		Taaknaam	type	Uitvoeri	Uitgevoerd	Uitvoe	ren tot	status	
Goliath National Bank/(00D	tijd stellen	Taak	0		2022/	03/19 10:07	geëxporteerd	
Goliath National Bank/(00D	Toegangslijst lezen	Taak	0		2022/	03/19 10:07	geëxporteerd	
Goliath National Bank/(00D	programmering	Taak	0		2022/	03/19 10:07	geëxporteerd	
Goliath National Bank/(00D	Deur open	Toegest	0		2022/	03/19 10:07	geëxporteerd	
Goliath National Bank/(00D	terugzetten	Toegest	0		2022/	03/19 10:07	geëxporteerd	
McLarens/00AXNNH		terugzetten	Toegest	0		2022/	03/19 10:07	geëxporteerd	
McLarens/00AXNNH		Deur open	Toegest	0		2022/	03/19 10:07	geëxporteerd	
McLarens/00AXNNH		programmering	Taak	0		2022/	03/19 10:07	geëxporteerd	
McLarens/00AXNNH		Toegangslijst lezen	Taak	0		2022/	03/19 10:07	geëxporteerd	
McLarens/00AXNNH		tijd stellen	Taak	0		2022/	03/19 10:07	geëxporteerd	
Metro News One Studio	/07	terugzetten	Toegest	0		2022/	03/19 10:07	geëxporteerd	
Metro News One Studio	0/07	Deur open	Toegest	0		2022/	03/19 10:07	geëxporteerd	
Metro News One Studio	/07	programmering	Taak	0		2022/	03/19 10:07	geëxporteerd	
Metro News One Studio	0/07	Toegangslijst lezen	Taak	0		2022/	03/19 10:07	geëxporteerd	
Metro News One Studio	/07	tijd stellen	Taak	0		2022/	03/19 10:07	geëxporteerd	
Teds Apartment/00E04	K9	terugzetten	Toegest	0		2022/	03/19 10:07	geëxporteerd	
Teds Apartment/00E04	K9	Deur open	Toegest	0		2022/	03/19 10:07	geëxporteerd	
Teds Apartment/00E04	K9	programmering	Taak	0		2022/	03/19 10:07	geëxporteerd	
Teds Apartment/00E04	K9	Toegangslijst lezen	Taak	0		2022/	03/19 10:07	geëxporteerd	
Teds Apartment/00E04	K9	tijd stellen	Taak	0		2022/	03/19 10:07	geëxporteerd	
Post Office Remote Doo	or/07	terugzetten	Toegest	0		2022/	03/19 10:07	geëxporteerd	
Post Office Remote Doo	or/07	Deur open	Toegest	0		2022/	03/19 10:07	geëxporteerd	
Post Office Remote Doo	or/07	programmering	Taak	0		2022/	03/19 10:07	geëxporteerd	
		Verwijderen	1			beëi	ndigen	1	

7 Databank openen

- ✓ Het exporteren is correct uitgevoerd (zie Voorbereiding: Export van de databank uit LSM naar LSM Mobile [▶ 13]).
- 1. Klik op de knop ..., om de map met de geëxporteerde gegevens in te stellen.

Databankdirectory	×
document	
Databankdirectory:	
D:\LSM\Export LSM Mobile\TestDB\	
ок	afbreken

- → Het Explorer-venster gaat open.
- 2. Navigeer naar uw uitvoermap.
- 3. Klik op de button OK.
 - → Het Explorer-venster gaat dicht.

4. Selecteer in het dropdownmenu ▼ Databank de gewenste databank.

Aanmeiding	>
document	
AANMELDING	
Databank:	TestDB
gebruiker:	Admin
Wachtwoord:	*****
Geëxporteerd	13:09 04.01.2022
op:	,
	Verwijderen

- 5. Voer in het veld Wachtwoord het gebruikerswachtwoord in.
- 6. Klik op de button OK.
- 7. Selecteer in het dropdownmenu ▼ sluitsystem het te programmeren sluitsysteem.

document	Circo		
	SIMON	S VOSS	
s	luitsysteem:		
ŀ	HIMYM	•	
Γ	sluitingen		
	uitlezen	uitkiezen	
	Filter	uitvoeren	
	Installingon	config device	

8 Werken met LSM Mobile uitvoeren

8.1 Sluitelement uitlezen

- ✓ Passend programmeerapparaat aangesloten.
- Passend programmeerapparaat ingesteld in LSM Mobile (zie Programmeerapparaat vervangen [> 30]).
- 1. Houd het programmeerapparaat naast het sluitelement dat u wilt uitlezen.
- 2. Klik op de button uitlezen.
 - └→ Sluitelement wordt uitgelezen.
 - → Het venster "Sluitelement eigenschappen" gaat open.

eigenschappen sluiting			×
document			
G2-cilinder			<< >>
Testür1/07S5BF	-5		
SId: 9215	Lld:	205	
Batterij: Firmware:	OK 2.4.84		
configuratie			status
Opdracht	Uitgevo		
 tijd stellen programmer terugzetten noodopening 	ja ja nee nee		
uitvoeren			eigenschappen

8.2 Sluitelement programmeren

8.2.1 Sluitelement naast het programmeerapparaat programmeren

- ✓ Passend programmeerapparaat aangesloten.
- Passend programmeerapparaat ingesteld in LSM Mobile (zie Programmeerapparaat vervangen [> 30]).
- ✓ Sluitelement is al geprogrammeerd.
- ✓ Sluitelement naast programmeerapparaat.
- 1. Klik op de knop uitvoeren .

e		×
Simon	S Voss	
sluitsysteem:	•	
sluitingen	<u>4</u>	
uitlezen	uitkiezen	
Filter	uitvoeren	
Instellingen	config device	
	Simon techn sluitsysteem: HIMYM sluitingen uitlezen Filter	Simons Voss technologies sluitsysteem: HIMYM sluitingen uitlezen Filter uitkiezen Filter uitvoeren

→ De vraag over de uitvoering van de taken gaat open.

Opdrachten uitvoeren	×
Wilt u alle opdrachte "Testtür 1/07S5BF5	en voor de sluiting 5" uitvoeren?
Deze melding nie	et meer weergeven

- 2. Klik op de button OK.
 - \rightarrow De programmering begint.

programmering		×
document		
	wachten s.v.p.	6
	De sluiting wordt uitgele	ezen
	afbreken	

└→ Programmering voltooid.

programmering	×
document	
succesvol	
programmering succesvol	
ОК	



8.2.2 Bepaalde sluitelementen programmeren

- ✓ Geschikt programmeerapparaat aangesloten.
- Passend programmeerapparaat ingesteld in LSM Mobile (zie Programmeerapparaat vervangen [> 30]).
- ✓ Sluitelement naast programmeerapparaat.
- 1. Klik op de knop uitkiezen.

	Simon	s Voss	
	sluitsysteem [.]		
Í	HIMYM		
[sluitingen		
	uitlezen	uitkiezen	
	Filter	uitvoeren	
L	Installingen	config device	

2. Als u de weergegeven gegevens wilt filteren: Klik op de knop Filter en stel de filter in.

Sluiting zoe	ken	×
document		
	FILTERCRITERIA	
	Naam bevat:	
	□ Niet uitgevoerde opdrachten	
	Filteren	

└→ Een actief filter wordt aangeduid met een rode F.

document				
SLUITINGE	EN			
naam Cafè L'ar Costa Co Goliath N McLaren: Metro Ne Dest Offici	mour/00E4SU3 offee/00FP8AU lational Bank/00E s/00ESSNC ews One Studio/0	ORXMX 7PKA2K		
POSt Unit				
✓ Teds Apa ✓ Teds Bac ✓ Test1/00	artment/00E04K9 kdoor/0848284 EFAL8)		
 ✓ Teds Apa ✓ Teds Bac ✓ Test1/00 	eriment/00E04K9 kdoor/0848284 EFAL8 Program.		uitlezen	

- 3. Markeer het sluitelement dat u wilt programmeren.
- 4. Klik op de knop Program. .



→ Het venster "Programmeringsopties" gaat open.

Programmer	ingsopties	×
document		
	PROGRAMMERING	
	Gelieve het Config Device in de buurt van de sluiting te positioneren en druk op "Starten"	
	Testür1/07S5BF5	
	🗖 Compact Reader	
	Programmeringsopties	
	Programmering vernieuwen	
	Starten afbreken	

- 5. Klik op de knop Starten.
 - → Het programmeren begint.

└→ Het programmeren is voltooid.

programmering	\times
document	
succesvol	
programmering succesvol	
OK	

8.3 Programmeerapparaat vervangen

- ✓ Te gebruiken programmeerapparaat aangesloten.
- 1. Klik op de knop config device .
 - → Het venster "Configuratie" gaat open.

configuratie			×
document			
	SmartCD-configurati	e	
	comport:	10	
	Baudcijfer:	4800	
	SmartCD Mifare		
	Sluitelement met US	SB-aansluiting 🗆	
	Smart Stick AX		
	testen		

 Activeer via de checkboxen het gewenste programmeerapparaat (SmartCD.G2/SmartCD2.G2 → alle checkboxen gedeactiveerd, Smart-Relais 3 → Sluitelement met USB-aansluiting geactiveerd).

- 3. Wanneer u een SmartCD.G2/SmartCD2.G2 wilt gebruiken, klikt u op de knop
 - └→ COM-poort wordt automatisch herkend en ingevoerd.
- 4. Klik op de knop testen.
 - → Het venster "Aansluitapparaat" gaat open en toont informatie over het aangesloten programmeerapparaat.

		×
Sma	artCD	
Firmware:	9.10.4.43	
Serienummer:	14-11160426958	
batterijstatus:	İ.	
Batterij 1 : opgela Batterij 2 : opgela	den den	
	Sm: Firmware: Serienummer: batterijstatus: Batterij 1 : opgela Batterij 2 : opgela	SmartCDFirmware:9.10.4.43Serienummer:14-11160426958batterijstatus:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

- 5. Druk op de ESC-toets.
 - → Het venster gaat "Aansluitapparaat" dicht.
- 6. Klik op de button OK .
 - → Het venster gaat "Configuratie" dicht.

8.4 Blijf aangemeld

1. Klik op de knop Instellingen .

LSM Mobile			×
document			
	Simon	s Voss	
S	luitsysteem:		
	НМҮМ		
Γ	sluitingen		
	uitlezen	uitkiezen	
	Filter	uitvoeren	
	Instellingen	config device	

→ Het venster "Instellingen" gaat open.

Instellingen			×
document			
	INSTELL	INGEN	
	I IVI Na 5 minuten inac heraanmelding afo	tiviteit Jwingen	
	ОК	afbreken	

- 2. Vink de checkbox 🗖 Nieuwe aanmelding forceren na 5 minuten stationair draaienaf.
- 3. Klik op de button OK .
 - → Het venster gaat "Instellingen" dicht.
- └→ Gebruikers worden niet meer uitgelogd na vijf minuten van inactiviteit.

9 Nabewerking: Gegevens opnieuw importeren

Pas na het opnieuw importeren van de gegevens komt de toestand in de databank weer overeen met de daadwerkelijke toestand in de sluitelementen. Importeer de gegevens daarom weer in de LSM, nadat u alle taken in LSM Mobile hebt uitgevoerd.

- ✓ LSM actief.
- ✓ Taken in LSM Mobile uitgevoerd.
- ✓ LSM Mobile niet geopend.
- 1. Selecteer via de bovenste programmabalk | programmering | de input LSM Mobile \rightarrow Importeren vanaf de LSM Mobile \rightarrow LSM Mobile PC.

programmering netwerk Opties Venster Help				
transponder	Ctrl+Shift+T			
Sluiting	Ctrl+Shift+L			
Geselecteerde sluiting uitlezen / klok instellen	Ctrl+Shift+K			
Sluiting uitlezen	Shift+U			
Mifare sluiting uitlezen	Ctrl+Shift+B			
transponder uitlezen	Ctrl+Shift+R			
G1 kaart uitlezen	Ctrl+Shift+E			
G2 kaart uitlezen	Ctrl+Shift+F			
Sluiting uitlezen via USB	Ctrl+Shift+H			
Sluitelement uitlezen via BLE	Ctrl+Shift+I			
bijzondere functies	>			
noodopening uitvoeren				
SmartCD testen				
SmartCD Mifare testen	I			
Smart Stick AX testen				
LSM Mobile	>	Data naar de LSM Mobile exporteren	>	
		Importeren vanaf de LSM Mobile	>	LSM Mobile PDA
		Geëxporteerde taken		LSM Mobile PC

→ Het venster "LSM Mobile: Gegevens importeren" gaat open.

LSM Mobile: Import van de data (gegevens)		×
D:\LSM\Export LSM Mobile\TestDB		
	verder	afbreken

- 2. Als het bestandspad niet leidt naar de map met de LSM-Mobile-gegevens: Klik op de knop ... en navigeer naar de map met de LSM-Mobilegegevens.
- 3. Klik op de knop verder .
 - └→ Gegevens worden in de LSM geïmporteerd.



- 4. Klik op de button OK.
 - → Het venster "Import: Takenlijst" gaat open.

h itingan	Taskasam	hee	Lituaren an Aat	Lituaningen
suutingen Festür1/07S5BF5 Festür1/07S5BF5	tijd stellen programmeren	Taak Taak Taak	22.01.04 13:21 / - 22.01.04 13:48 / -	6 3
Colordan III.	Taken weergeven		Afdrukken	
Evontdatum	alle uitgevoerd		Volledig	Kort

- 5. Klik op de knop verder.
 - → Het venster gaat "Import: Takenlijst" dicht.
 - └→ Gegevens worden gesynchroniseerd met de LSM-databank.

mport uit de LSM Mo	bile	×
Werkelijke data van d	e sluitingen	
ſ		
	ΠΚ	

└→ Informatievenster gaat open.



- 6. Klik op de button OK .
- └→ Informatievenster gaat dicht.
- └→ Programmeerbehoefte in de LSM verdwijnt.

10 Beschrijving van de instellingen

Geselected 15 van 15 skutingen Sync Taak Toegestaan vervaldatum aantal Golath National Bark/00DRXMX nee ZLP ZLPRO za, 26.03.22.09.58 10 Metro News One Studio/07PKA2K nee ZLP ZLPRO za, 26.03.22.09.58 10 Pott Office Remote Door/07PKN1C CZP ZLPRO za, 26.03.22.09.58 10 Coffac Apattern/00E44SU3 nee ZLP ZLPRO za, 26.03.22.09.58 10 Coffa L'amour/00E4SU3 nee ZLP ZLPRO za, 26.03.22.09.58 10 Coffa L'amour/00E4SU3 nee ZLP ZLPRO za, 26.03.22.09.58 10 Corata Coffaer/00FP8AU nee ZLP ZLPRO za, 26.03.22.09.58 10 Post Office Lockers/07PN1RM nee ZLP ZLPRO za, 26.03.22.09.58 10 Hoter Hut Lights/00DC22L nee ZLP ZLPRO za, 26.03.22.09.58 10 > Taken	r de LSM Mobile exporteren: Taken selecteren					>
sluitingen Sync Taak Toegestaan vervaldatum aantal ∧ Goliath National Bank/00DRXMX nee ZLP ZLPRO za. 26.03.22 09:58 10 Metro News One Studio/07PKA2K nee ZLP ZLPRO za. 26.03.22 09:58 10 Teds Apartmert/00E04K9 nee ZLP ZLPRO za. 26.03.22 09:58 10 Teds Apartmert/00E04K9 nee ZLP ZLPRO za. 26.03.22 09:58 10 Costa Coffee/OPFPAU nee ZLP ZLPRO za. 26.03.22 09:58 10 Costa Coffee/OPFPAU nee ZLP ZLPRO za. 26.03.22 09:58 10 Hoser Hut/00ER37X nee ZLP ZLPRO za. 26.03.22 09:58 10 Post Office Illumination/00CP17B nee ZLP ZLPRO za. 26.03.22 09:58 10 Post Office Revers/07PN1RM ZLP ZLPRO za. 26.03.22 09:58 10 Post Office Illumination/00CP17B nee ZLP ZLPRO za. 26.03.22 09:58 10 Post Office Illumination/00CP17B nee ZLP ZLPRO za. 26.03.22 09:58 10 Post Office Illumination/00CP17B nee ZLP ZLPRO za. 26.03.22 09:58 10 Post Office Illumination/00CP17B nee ZLP ZLPRO za. 26.03.22 09:58 10 Post Office Illumination/00CP17B nee ZLP ZLPRO za. 26.03.22 09:58 10 Post Office Illumination/00CP17B nee ZLP ZLPRO za. 26.03.22 09:58 10 Post Office Illumination/00CP17B nee ZLP ZLPRO za. 26.03.22 09:58 10 Metro News One Studiolphts/000023B nee ZLP ZLPRO za. 26.03.22 09:58 10 Indem News One Conference Bnom Inside/084GI T0 nee ZLP ZLPRO za. 26.03.22 09:58 10 v (1) Toegangaligit lezen v (1) Toegangaligit lezen v (2) tijd stellen v (1) Toegangaligit lezen v (1) Toegangaligit lezen v (2) tijd stellen v (3) Ternsponderlijst lezen v (4) Ternsponderlijst lezen v (4) Ternsponderlijst lezen v (4) Ternspon					Gese	lecteerd 15 van 15
Goliath National Bark/00DRXMX nee ZLP ZLPRO za. 26.03.22 09:58 10 McLarens/00AXNNH nee ZLP ZLPRO za. 26.03.22 09:58 10 Metor News One Studio/07PKA2K nee ZLP ZLPRO za. 26.03.22 09:58 10 Teds Apatmert/00E04K9 nee ZLP ZLPRO za. 26.03.22 09:58 10 Dost Office Remete Door/07PKN1C ZLP ZLPRO za. 26.03.22 09:58 10 Cafe Lamour/00E4SU3 nee ZLP ZLPRO za. 26.03.22 09:58 10 Costa Coffeer/00FP8AU nee ZLP ZLPRO za. 26.03.22 09:58 10 Post Office Ilumination/00CP17B nee ZLP ZLPRO za. 26.03.22 09:58 10 Post Office Ilumination/00CP17B nee ZLP ZLPRO za. 26.03.22 09:58 10 Post Office Ilumination/00CP17B nee ZLP ZLPRO za. 26.03.22 09:58 10 Hoter Maxis One Conference Room Inside/084GI T0 nee ZLP ZLPRO za. 26.03.22 09:58 10 <td< td=""><td>sluitingen</td><td>Sync</td><td>Taak</td><td>Toegestaan</td><td>vervaldatum</td><td>aantal 🔨</td></td<>	sluitingen	Sync	Taak	Toegestaan	vervaldatum	aantal 🔨
onbekende sluiting RO za. 26.03.22 09:58 1 Taken (P) programmering (T) Transponderlijst lezen (L) Toegangslijst lezen (Z) tijd stellen (I) Toegangslijst lezen (I) Verkelijke data wijzigen (I) Werkelijke data wijzigen 	Goliath National Bank/00DRXMX Goliath National Bank/00DRXMX McLarens/00AXNNH Metro News One Studio/07PKA2K Teds Apartment/00E04K9 Post Office Remote Door/07PKN1C Café L'amour/00E4SU3 Costa Coffee/00FP8AU Hoser Hut/00ER37X Post Office Illumination/00CP17B Post Office Lockers/07PN1RM Metro News One Studiolights/000023B Hoser Hut Lights/00DC22L Teds Backdoor/0848284 Metro News One Conference Room Inside/084GI T0 <	nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee	ZLP ZLP ZLP ZLP ZLP ZLP ZLP ZLP ZLP ZLP	ZLPRO ZLPRO ZLPRO ZLPRO ZLPRO ZLPRO ZLPRO ZLPRO ZLPRO ZLPRO ZLPRO ZLPRO ZLPRO ZLPRO ZLPRO ZLPRO	za, 26 03 22 09:58 za, 26 03 22 09:58	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
Taken Image: Constraint of the second se	onbekende sluiting			RO	za, 26.03.22 09:58	1
	✓ (P) programmering □ (T) Transponderlijst lezen ✓ (L) Toegangslijst lezen ✓ (Z) tijd stellen instellingen Maximaal aantal uitvoeringen: Uitvoeren tot: 26.03.22 10:58	• 10 •		(P) programmering (T) Transponderlijs (T) Transponderlijs (T) Transponderlijs (Z) tijd stellen (Q) Deur open (R) terugzetten (A) Transponder w (I) Werkelijke data Standaardinstellingen Laden	t lezen izen ijzigen wijzigen	n

Taken

In de sectie "Taken" bevinden zich de hokjes \mathbf{V} (P) programmering, \mathbf{V} (L) Toegangslijst lezen en \mathbf{V} (Z) tjid stellen.

Taken	Betekenis
☑ (P) programmering	Programmering van de sluitcompo- nent in LSM Mobile.
🔽 (L) Toegangslijst lezen	Uitlezen van de toegangslijst.
✓ (Z) tjid stellen	Instellen van de tijd en datum van het sluitsysteem.

Instellingen

In de sectie "Taken" kan het maximale aantal uitvoeringen en het tijdstip voor het einde van hun geldigheid worden vastgelegd.

- 1. Voer het aantal uitvoeringen in.
- 2. Selecteer de datum en tijd waarop de taken kunnen worden uitgevoerd.

Toegestaan

In de sectie "Toegestaan" wordt vastgelegd welke stappen de LSM Mobile voor deze programmeercyclus mag uitvoeren.

Toegestaan	Betekenis
☑ (P) programmering	Programmeringen mogen worden uitgevoerd.
🔽 (L) Toegangslijst lezen	Toegangslijsten mogen uitgelezen en voorbereid worden voor de LSM.
☑ (Z) tjid stellen	Tijd en datum mogen worden inge- steld.
🗹 (O) Deur open	Deur mag worden geopend.
🔽 (R) terugzetten	Sluitelement mag gereset worden.

Voorinstellingen

In de secties "instellingen" kunt u de instellingen opslaan en voor de volgende export weer laden.

Wachtwoord voor noodopening

Hier kan een nieuw gedefinieerd wachtwoord worden ingevoerd dat verschilt van het wachtwoord van het sluitsysteem en kan worden doorgegeven aan de LSM Mobile-gebruiker. Deze kan, indien gewenst, nu ook noodopeningen uitvoeren. Ook deze is dan onderworpen aan de beperking van de maximale uitvoeringen. Het wachtwoord van het sluitsysteem wordt niet weergegeven aan de programmeur die de LSM Mobile gebruikt.

11 Hulp en verdere informatie

Informatiemateriaal/documenten

Gedetailleerde informatie over het gebruik en de configuratie, alsook overige documentatie vindt u op de homepage:

https://www.simons-voss.com/nl/documenten.html

Software en drivers

Software en stuurprogramma's zijn te vinden op de website:

https://www.simons-voss.com/nl/support/software-downloads.html

Technische Support

Onze technische ondersteuning zal u graag helpen (vaste lijn, kosten afhankelijk van provider):

+49 (0) 89 / 99 228 333

E-mail

Schrijft u ons liever een e-mail?

support-simonsvoss@allegion.com

FAQ

Informatie en hulp vindt u op de homepage in het menupunt FAQ:

https://faq.simons-voss.com/otrs/public.pl

Adres

SimonsVoss Technologies GmbH Feringastr. 4 85774 Unterföhring Duitsland

SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4, 85774 Unterföhring, Duitsland